PROJEKTO PAVADINIMAS	ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS
OBJEKTAS	110/10 kV DANĖS TP
OBJEKTO ADRESAS	KLAIPĖDA, GARAŽŲ G. 7
INVESTICINIO PROJEKTO NUMERIS	E1N3501787
STATINIO KATEGORIJA	KILNOJAMI DAIKTAI (ELEKTROS ĮRENGINIAI), NEYPATINGASIS STATINYS
STATYBOS RŪŠIS	ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS, PASTATO PAPRASTASIS REMONTAS
UŽSAKOVAS	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
STATYTOJAS	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
PROJEKTO DALIS	ELEKTROS LINIJŲ DALIS

PROJEKTO NUMERIS	2025/181-XX-TDP	PROJEKTO LAIDA, DATA	0, 2026-02
PROJEKTAVIMO STADIJA	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	BYLA (TOMAS)	EL

DIREKTORIUS

(PARAŠAS)

PROJEKTO VADOVAS

(PARAŠAS)

PROJEKTO DALIES VADOVAS

(PARAŠAS)

KAUNAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Psl.
1.	Bendrieji duomenys	BD-1
1.1.	Turinys	BD-1
1.2.	Projekto ir projekto dalių bylų sudėties žiniaraštis	BD-1
1.3.	Projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis	BD-2
1.4.	Projekto dalies brėžinių žiniaraštis	BD-2
1.5.	Projekto pritarimų lentelė	BD-3
2.	Aiškinamasis raštas	AR-1
3.	Techninės specifikacijos	TS-1
4.	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	SŽ-1
5.	Darbų techninės specifikacijos	
	Brėžiniai	

1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIŲ BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	2025/181-XX-TDP-BD	Bendroji dalis	
2.	2025/181-XX-TDP-E	Elektrotechnikos dalis	
3.	**2025/181-XX-TDP-EL**	**Elektros linijų dalis**	
4.	2025/181-XX-TDP-RAA	Relinės apsaugos ir automatikos dalis	
5.	2025/181-XX-TDP-SP/SA	Sklypo plano ir architektūros dalis	
6.	2025/181-XX-TDP-SK	Konstrukcijų dalis	
7.	2025/181-XX-TDP-PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	
8.	2025/181-XX-TDP-ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	
9.	2025/181-XX-TDP-AGS	Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis	
10.	2025/181-XX-TDP-EEA	Elektros energijos apskaitos dalis	
11.	2025/181-XX-TDP-VN	Nuotekų šalinimo dalis	
12.	2025/181-XX-TDP-ŠVOK	Šildymo vėdinimo dalis	
13.	2025/181-XX-TDP-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

1.3. PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž nr.	Dokumento žymuo	Lapų Sk.	Pavadinimas	Pastabos
1.	2025/181-XX-TDP-E-BD	5	Bendrieji duomenys	
2.	2025/181-XX-TDP-E-AR	7	Aiškinamasis raštas	
3.	2025/181-XX-TDP-E-TS	11	Techninės specifikacijos	
4.	2025/181-XX-TDP-E-SŽ	6	Sąnaudų kiekių žiniaraščiai	
5.	2025/181-XX-TDP-E-DTS	12	Darbų techninės specifikacijos	

1.4. PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž nr.	Brėžinio žymuo	Lapų Sk.	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	2025/181-XX-TDP-EL.B-01	2	10 kV kabelių linijų perjungimo schema	
2.	2025/181-XX-TDP-EL.B-02	1	10 kV elektros tinklų trasos planas	

1.5. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Pavadinimas	Pastabos
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1.6. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pritarimo nuorašas
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

1.7. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI 4. inžinerinių tinklų ilgis 10 kV kabelių linija	km	0,783	3x(1x240)
	5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	
	6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2	1;240	
	7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2	-	

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ

0	2026 02	KONKURSUI				
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) ELEKTROS LINIJŲ DALIS. BENDRIEJI DUOMENYS		LAIDA	
					0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“		DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-EL-BD	LAPAS 5	LAPŲ 5	

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Techninis darbo projektas parengtas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau - ESO) patvirtintą projektavimo užduotį, investicinio projekto numeris E1N3501787, Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo patvirtintą projektavimo užduotį.

Projekte pateikiami esminiai 110/10 kV Danės TP rekonstravimo techniniai sprendimai. Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2.1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Santrumpa
1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas	Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-02 - 2024-12-31
2.	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas	Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-02 - 2024-12-31
3.	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas	Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 - 2024-12-31
4.	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas	Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-23
5.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27
6.	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14
7.	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13
8.	Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2020-11-01
9.	Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas	Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-26
10.	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-25
11.	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 – 2024-12-31
12.	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai	Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01
13.	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai	STR 1.01.02:2016 Suvestinė redakcija nuo 2016-10-12

Eil. Nr.	Pavadinimas	Santrumpa
14.	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė	STR 1.04.04:2017 Suvestinė redakcija: 2024-11-01
15.	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas	STR 1.05.01:2017 Suvestinė redakcija nuo 2024-11-08
16.	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas	STR 2.01.01(1):2005 Galiojanti suvestinė redakcija: Nėra
17.	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga	STR 2.01.01(2):1999 Galiojanti suvestinė redakcija: 2002-10-05
18.	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga	STR 2.01.01(3):1999 Galiojanti suvestinė redakcija: 2002-11-09
19.	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga	STR 2.01.01(4):2008
20.	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo	STR 2.01.01(5):2008
21.	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	STR 2.01.01(6):2008
22.	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo	STR 2.01.06:2009
23.	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje	HN 33 – 2011 Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-02-14
24.	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai	LST 1516:2015/1K:2021 Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-05-14
25.	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai	LST 1569:2012
26.	Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos	LST EN 50160:2010
27.	Atliekų tvarkymo taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-10-09 - 2025-08-17
28.	Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės	Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-04-24 – 2024-12-31

2.2. KOMPIUTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIA NAUDOJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

- Microsoft Windows 10;
- Microsoft Ofice 2010;
- Autodesk AutoCad 2025;

2.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontavus naują 110/10 kV Danės TP 10 kV uždarosios skirstyklos (US) narvelius (žiūrėti projekto Elektrotechnikos dalį Nr. 2025/181-XX-TDP-E), esamos 10 kV kabelių linijos perjungiamos į naujus 10 kV narvelius. Projektuojamų 10 kV kabelių linijų (KL) trasas žr. brėž. Nr. 2025/181-XX-TDP-EL.B-02.

2.3.1. 10 KV KABELIŲ LINIJOS

Esamų 10 kV kabelių linijų perjungimui į naujus 10 kV US narvelius projektuojami nauji kabeliniai intarpai su naujomis galinėmis bei jungiamosiomis/pereinamosiomis movomis kabeliniai Intarpams naudojami viengysliai 24 kV 3x(1x240Al/25Cu mm²) skerspjūvio kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. 10 kV kabelių linijos L SP8 perjungimui į naują 10 kV narvelį, perklojami esami kabeliai NA2XS(F)2Y 3x(1x500).

10 kV kabelių linijų perjungimo schemą žiūrėti brėžinyje Nr. 2025/181-XX-TDP-EL.B-01.

2.3.2. 10 KV KL KLOJIMAS ŽEMĖJE

Kabeliai visoje trasoje veriami į apsauginius vamzdžius. Tranšėjose atviru būdu klojami d110mm 750N gofruoti apsauginiai vamzdžiai. Po keliais, gatvėmis ar kitose vietose kabelius klojant betranšėju uždaru būdu, naudojami lygūs 1250 N atsparumo gniuždymui, 110 mm išorinio diametro apsauginiai vamzdžiai.

Prieš KL klojimo darbus, trasa yra nužymima ir išvaloma (iškertami krūmai, medžiai, išraunami kelmai ir pan.).

24 kV kabeliai klojami tranšėjose ne mažesniame nei 0,7 m gylyje bei ne giliau kaip 1,5 m gylyje, išimtis sankirtose. Iškasus tranšėją išlyginamas jos dugnas. Klojant kabelį vamzdžiuose po juo ir virš jo smėlio pilti nereikia. Viengysliai kabeliai tranšėjoje klojimai trikampiu.

Kabeliai klojami su 3% ilgio atsarga, kad išvengti pavojingų mechaninių įtempimų judant gruntui ir esant temperatūrinėmis deformacijomis. Kloti kabelius žiedais (vijomis) negalima.

Kabelis turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų uždengiant jį 2÷5 mm storio apsauginėmis juostomis 0,10–0,15 m atstumu virš kabelio. Kabelį klojant vamzdžiuose, apsauginių juostų kloti nereikia. Ariamose žemėse 0,5 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam lygiagrečiai paklotam kabeliui tiesiama ne plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis“. Nedirbamose žemėse signalinė juosta tiesiama 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus

Kabeliai tranšėjose klojami naudojant ritinėlius, o traukiant kabelį pro vamzdžius naudojami įstatomi piltuvai. Paklojus kabelius vamzdžiuose, vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. Klojamo kabelio vidinis spindulys posūkiuose turi būti nemažesnis kaip 15xD (D – išorinis kabelio diametras).

Kabelių klojimas trasoje vykdomas parengus tranšėjas, paklojus vamzdžius sankirtose su gatvėmis, keliais, grioviais, upėmis, tvenkiniais, pelkėmis, inžineriniais tinklais ir pan. Vamzdžių klojimo vietos, įrengimo būdas (vamzdžio tiesimas vykdomas uždaru ar atviru būdu) pateikiamas projektuojamos KL trasos plane.

Visi kabelių prijungimo ir perjungimo darbai turi būti atliekami tik atjungus atitinkamas transformatorinės sekcijas, paskirstymo punktų grupes, bei įvykdžius organizacines bei technines priemones pagal saugumo technikos reikalavimus. Žemėje klojami kabeliai privalo būti išbandyti vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais.

Prieš tranšėjos užpylimą Rangovas privalo parengti išpildomąją kabelio paklojimo geodezinę nuotrauką.

Kabelių klojimo darbus ir matavimus privalo atlikti atestuota įmonė tokių darbų atlikimui. Kabelių klojimo darbai atliekami griežtai laikantis gamintojų pateiktų instrukcijų bei elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (EETET), elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT), elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių (ELIĮT) ir kabelių bei oro linijų vykdymui taikomų techninių reglamentų.

Montuojant kabelius ir movas griežtai laikytis gamintojų pateiktos montavimo instrukcijos. Kasimo darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Klojant KL esamų inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje kasimo darbus atlikti dalyvaujant inžinerinių tinklų atstovams. Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu.

2.3.3. 10 KV KABELIŲ LINIJŲ ĮVADŲ Į UŽDARĄJĄ SKIRSTYKLĄ SANDARINIMAS

Prie naujos 10 kV uždaro tipo skirstyklos bus perjungiamos esamos 10 kV kabelių linijos naujai projektuojamais viengysliais 24 kV kabeliais. 24 kV kabelių įvadų per betoninius pamatus hermetiškumo užtikrinimui, numatomi specialūs apvalūs guminiai sandarikliai, kurių veikimo principas pagrįstas suspaudžiamos ir išsiplečiančios gumos efektu siekiant užtikrinti kabelių įvado hermetiškumą bei tinkamą kabelio apsaugą pamato angoje. Hermetiškos kabelių įvadų sandariklių flanšinės detalės bei varžtai turi būti pagaminti iš AISI 316 markės nerūdijančio plieno.

Kabeliams sandarinti naudojami apvalūs sandarinimo komplektai, skirti sandarinti trims kabelio gysloms. Sandarinimo moduliuose turi būti numatyta jų adaptacijos galimybė prie skirtingo diametro kabelių panaudojant įklijuojamus guminius sluoksnius, kurie adaptacijos metu būtų išplėšiami. Sandarinimo moduliai turi būti montuojami išorinėje pamato dalyje.

24 kV kabeliai į narvelius užvedami iš apačios per kabelių pogrindį, pro angas numatytas pastato perdangoje.

2.3.4. KABELIŲ MONTAVIMO LENTĖLĖ

24 kV kabelių montavimo apimtys

Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Rūsyje konstr.	Pakilime į narvelį	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Tranšėjos kasimas 2 kabeliams	Tranšėjos kasimas 3 kabeliams	Tranšėjos kasimas 4 kabeliams	Tranšėjos kasimas 5 kabeliams	Pereinamosios movos (3f kompl.)	Jungiamosios movos (3f kompl.)	Galinės movos (3f kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
				Vamzdžiuose 3xd110	Be vamzdžio											
Narv. Nr. 104	L-SP45-1 JM1	3x(1x240 Al)	32	10		14	8	1	1	(3)		(5)		1	1	10
Narv. Nr. 105	L-SP2 A PM1	3x(1x240 Al)	31	9		14	8		(1)	(3)		(5)	1		1	9
	L-SP2 B PM1	3x(1x240 Al)	28	6		14	8			6			1		1	6
Narv. Nr. 107	L-SP14-1 PM1	3x(1x240 Al)	29	8		13	8		3			5	1		1	8
Narv. Nr. 108	L-TR157-1A PM1	3x(1x240 Al)	31	12		11	8			10	2		1		1	12
	L-TR157-1B PM1	3x(1x240 Al)	31	12		11	8			(10)	(2)		1		1	12
Narv. Nr. 109	L-ETL-3	3x(1x240 Al)	26	8		10	8	6			(2)		1		1	8
Narv. Nr. 202	L-TR157-2 PM1	3x(1x240 Al)	38	12		18	8			(10)	(2)		1		1	12
Narv. Nr. 203	L-TR32-2 JM	3x(1x240 Al)	42	15		19	8	1	(1)	(8)		(5)		1	1	15
Narv. Nr. 204	L-SP15 PM1	3x(1x240 Al)	37	8		21	8	1	(1)	(6)			1		1	8
Narv. Nr. 206	L-SP42-2A PM1	3x(1x240 Al)	39	10		21	8		1	(1)	(8)		1		1	10
	L-SP42-2B PM1	3x(1x240 Al)	36	7		21	8		1	(6)			1		1	7
Narv. Nr. 207	L-SP45-2 JM1	3x(1x240 Al)	39	9		22	8	1		3		(5)		1	1	9
Narv. Nr. 304	L-TR32-1A PM1	3x(1x240 Al)	35	13		14	8			8		(5)	1		1	13
	L-TR32-1B PM1	3x(1x240 Al)	36	14		14	8		1	(8)		(5)	1		1	14
Narv. Nr. 305	L-SP42-1 PM1	3x(1x240 Al)	32	11		13	8	1	(1)	(1)	(8)		1		1	11
Narv. Nr. 306	L-TR28-2A PM1	3x(1x240 Al)	29	8		13	8				8		1		1	8
	L-TR28-2B PM1	3x(1x240 Al)	30	9		13	8			1	(8)		1		1	9
Narv. Nr. 308	L-MT67 JM1	3x(1x240 Al)	28	11		9	8		6			5		1	1	11
Narv. Nr. 309	LMT588-1 JM1	3x(1x240 Al)	26	9		9	8		4			(5)		1	1	9
Narv. Nr. 402	L-MT764 JM1	3x(1x240 Al)	31	7		16	8	1	(1)		(5)			1	1	7
Narv. Nr. 403	L-TR28-1 P1	3x(1x240 Al)	30	7		15	8	1	1		5		1		1	7
Narv. Nr. 406	L-SP8	3x(1x500 Al)	0	8		14	8	1	(2)		(5)				1	8
Narv. Nr. 407	L-MT588-2 JM1	3x(1x240 Al)	28	8		12	8	1	2		(5)			1	1	8
Narv. Nr. 408	L-SP14-2 PM1	3x(1x240 Al)	39	9		22	8	1	(3)			(5)	1		1	9
			0					0								0
VISO:			783	240	0	373	200	16	20 (10)	28 (56)	15 (45)	10 (40)	17	7	25	240

2.3.5. APLINKOS APSAUGA

Demontavimo metu susidariusias antrines žaliavas (metalą) užsakovo vardu, dalyvaujant užsakovo atitinkamos regioninės grupės atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai (su kuria užsakovas turi galiojančią sutartį) žaliavas perdirbančiai įmonei, o susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms.

Nepavojingas statybines atliekas statybvietėje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

PASTABA:

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais, instaliavimo darbais, turi būti privalomai atlikti, laikantis galiojančių reikalavimų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibudinti šiame dokumente, ar ne.

PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas

0	2026 02	KONKURSUI				
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) ELEKTROS LINIJŲ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“			DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-EL-AR	LAPAS 6	LAPŲ 6