

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PATIKSLINTA)

2026 m. spalio d.

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Perkami darbai – Kazlų Rūdos savivaldybės (Kazlų Rūdos miesto ir kaimiškųjų seniūnijų Antanavo, Jankų, Plutiškių ir Kazlų Rūdos kaimiškosios dalies gyvenviečių) gatvių, aikščių, takų, parkų apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbai.

II. REIKALAVIMAI APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTAVIMUI

2. Vykdydamas remonto darbus Rangovas privalo:

vadovautis LR elektros energetikos įstatymu, LR energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 patvirtintomis Elektros tinklų naudojimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintomis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, kitais galiojančiais teisės norminiais aktais ir standartais.

3. Apšvietimo įrenginius sudaro šie elementai:

- 3.1. šviestuvai ir su jais susiję priklausiniai;
- 3.2. šviestuvų valdikliai ir su jais susiję priklausiniai;
- 3.3. atramos ir kitos konstrukcijos šviestuvams bei su jomis susiję priklausiniai;
- 3.4. kabelių linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
- 3.5. oro linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
- 3.6. oro kabelių linijos ir su jomis susiję priklausiniai;
- 3.7. apšvietimo valdymo spintos ir su jomis susiję priklausiniai;
- 3.8. apšvietimo jėgos spintos ir su jomis susiję priklausiniai.

4. Apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbai apima:

- 4.1. techninius-organizacinius darbus;
- 4.2. techninės dokumentacijos parengimą, vedimą, kontrolę;
- 4.3. gedimų lokalizavimą, šalinimą,
- 4.4. apšvietimo įrenginių paleidimą, derinimą, matavimą;
- 4.5. reikiamos ataskaitos už suteiktas paslaugas teikimą.

5. Rangovas privalo:

- 5.1. įvertinti visas išlaidas susijusias su apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų atlikimu,

t. y. gedimų lokalizavimas, šalinimas, profilaktiniai remonto darbai, transporto, darbo užmokesčio sąnaudos ir kitos susijusios išlaidos) bei įskaiciuoti viešojo pirkimo Kazlų Rūdos savivaldybės apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų pirkimų sąlygose pateikiamus įkainius;

5.2. pagal Perkančiosios organizacijos raštu pateiktą užsakymą, Rangovas, vadovaudamasis viešojo pirkimo dokumentuose nurodytais Apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų įkainiais, atlikti naujų apšvietimo įrenginių montavimo darbus Savivaldybės teritorijoje;

5.3. atlikti kitus darbus, numatytus 1 lentelėje;

5.4. užtikrinti, kad aukštalipio darbus, darbus kėlimo įrenginių lopšiuose ir medžių ar krūmų genėjimo darbus atliktų bei jiems vadovautų teisės aktų nustatyti mokymus baigę, apmokyti, instrukuoti ir, kai taikoma, atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus turintys asmenys. Rangovas iki atitinkamų darbų pradžios, perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

5.5. jeigu pagal atskirą užsakymą vykdomi darbai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikomi statinio statybos darbais ir teisės aktai nustato pareigą paskirti statinio statybos vadovą ir (ar) statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, rangovas iki tokių darbų pradžios privalo paskirti atitinkamos statinio kategorijos ir darbų srities kvalifikaciją turintį specialistą bei perkančiajai organizacijai pateikti jo paskyrimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

III. PRELIMINARŪS APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO DARBŲ KIEKIAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų pavadinimas	Matavimo vienetas	Preliminarūs darbų kiekiai per 36 mėn.
1	2	3	4
	1. Operatyvinio personalo paslaugos		
1.1.	Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų ir išeiginėmis bei švenčių dienomis	val.	24
	2. Šviestuvų remontas		
2.1.	E27 cokolio perdegusių apšvietimo lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas	vnt.	30
2.2.	Natrio, liuminescencinių, metalo halogeno šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą	vnt.	15
2.3.	Perdegusių apšvietimo metalo halogeno, liuminescencinių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas	vnt.	30
2.4.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 55 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą	vnt.	380
2.5.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 56-110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą	vnt.	25
2.6.	LED šviestuvų modulių keitimas iki 55 W	vnt.	20
2.7.	LED šviestuvų modulių keitimas 56-110 W	vnt.	10
2.8.	LED juostinio šviestuvo keitimas	m	20
2.9.	LED šviestuvų maitinimų blokų keitimas	vnt.	30
2.10.	Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą	vnt.	10

2.11.	LED prožektoriaus keitimas/įrengimas	vnt.	15
2.12.	Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	vnt.	80
2.13.	Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos	vnt.	100
2.14.	Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas	vnt.	40
2.15.	Grindinio šviestuvo, esančio sienutėje ar žemėje, keitimas	vnt.	40
2.16.	Gazoninio šviestuvo keitimas	vnt.	10
2.17.	Šviestuvų stiklų valymas, sudužusių stiklų keitimas	vnt.	120
3. Apšvietimo atramų remontas			
3.1.	Cinkuotų/metalinių apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos	vnt.	5
3.2.	Cinkuotų/metalinių apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą	vnt.	10
3.3.	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos	vnt.	3
3.4.	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas įskaitant atramos (paramsčio) kainą	vnt.	5
3.5.	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas	vnt.	15
3.6.	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas	vnt.	8
3.7.	Kronšteino (gembės) šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą	vnt.	40
3.8.	Kronšteino (gembės) šviestuvui ant atramos montavimas be kronšteino (gembės) kainos	vnt.	20
3.9.	Kronšteino (gembės) šviestuvui demontavimas	vnt.	15
3.10.	Apšvietimo atramų tiesinimas	vnt.	15
3.11.	Metalinių paviršių dažymas	m2	50
3.12.	Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas	vnt.	20
3.13.	Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas	vnt.	15
4. Apšvietimo kabelių, oro linijų ir valdymo skydų ir kiti remonto darbai			
4.1.	Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atstatymu, įskaičiuojant medžiagų kainą	100 m	20
4.2.	Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atstatymo, įskaičiuojant medžiagų kainą	100 m	20
4.3.	Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai tarpas iki 10 m, įskaičiuojant medžiagų kainą	vnt.	20
4.4.	Kabelio pertraukimas sumontuotose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą	100 m	5
4.5.	Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą	vnt.	30
4.6.	Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant	m	100

	iki 75 mm skersmens PVC vamzdį		
4.7.	Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA"	100 m	5
4.8.	Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA"	100 m	10
4.9.	Apšvietimo OL demontavimas	100 m	10
4.10.	Apšvietimo valdymo skydų remontas	vnt.	18
4.11.	Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas	vnt.	8
4.12.	Apšvietimo valdymo skydų demontavimas	vnt.	4
4.13.	1F automatinio jungiklio montavimas (įskaitant kainą)	vnt.	80
4.14.	3F automatinio jungiklio montavimas (įskaitant kainą)	vnt.	30
4.15.	Magnetinių kontaktorių montavimas (įskaitant kainą)	vnt.	59
4.16.	Saugiklių, saugiklių lizdų, fotorelių montavimas (įskaitant kainą).	vnt.	31
4.17.	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	50
4.18.	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų	kv. m	1500
4.19.	Kontrolinis geodezinių matavimų nuotraukos parengimas	vnt.	10
4.20.	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis energijos tiekėjui	val.	36
4.21.	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijų/oro linijų defektų nustatymo darbai	val.	180
4.22.	Šviesos girliandų/konstrukcijų sumontavimas/demontavimas ant gatvės šviestuvų tipo atramų	val.	80
4.23.	Miesto renginiams šviesos girliandų/konstrukcijų ir kitų elektros įrenginių montavimas	val.	80
4.24.	Automobilinio krano naudojimas	maš. val.	20
4.25.	Gręžinių gręžimo mašinos naudojimas	maš. val.	15
4.26.	Auto bokštelio paslaugos	maš. val.	50
4.27.	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje	val.	80
4.28.	Apšvietimo valdymo spintų laikrodžių reguliavimas	vnt.	240
4.29.	Šaligatvio, kelio dangos atstatymas po apšvietimo elektros tinklų (kabelių linijos, oro (oro kabelių) linijos, apšvietimo elektros spintų remonto/įrengimo darbų	m2	100
4.30.	Astronominio laiko valdiklio keitimas	vnt.	4
4.31.	Elektroninio laikrodžio keitimas	vnt.	6

4.32.	Apšvietimo įrenginių įžeminimo, įžeminimo įnulinimo pereinamųjų kontaktų ir izoliacijos varžų matavimas	taškai	300
4.33.	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai	val.	240
4.34.	Projektų derinimas, techninių sąlygų parengimas/išdavimas, projektavimas	val.	260
4.35.	Automatinio valdymo apšvietimo įrenginių techninis aptarnavimas	val.	120
4.36.	Techninės dokumentacijos parengimas/vedimas	val.	229
4.37.	Jėgos spintų (elektros įrenginiams prijungti) priežiūra	val.	120
5. Kiti numatomi papildomi darbai			
5.1.	Perdegusių apšvietimo LED lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas	vnt	368
5.2.	Atsišakojimo gnybtų montavimas atramose (įskaitant medžiagas)	vnt	80
5.3.	Gaubto montavimas (el. kabelio apsaugai) prie OL atramos (įskaitant medžiagas)	vnt	10
5.4.	Elektros kabelio montavimas prie atramos, tvirtinant apkabomis (įskaitant medžiagas)	m	253
5.5.	0,4kV OL viršįtampių ribotuvų montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt	20
5.6.	Elektros paskirstymo skydo (spintos) montavimas ant sienos, atramos (įskaitant medžiagas)	vnt	10
5.7.	Elektros paskirstymo skydo (spintos) montavimas ant žemės, įkasant skydo (spintos) pamato konstrukciją (įskaitant medžiagas)	vnt	8
5.8.	Elektros kabelio (laidų) tiesimas 4–9 m aukščio atramose, su medžiagų kaina	m	900
5.9.	Srovės nuotėkio relės montavimas prijungiant laidininkus įskaitant relės kainą	vnt	20
5.10.	400 V, 5 P kištukinio lizdo montavimas ir prijungimas, įskaitant medžiagas	vnt	259
5.11.	230 V, 3 P kištukinio lizdo montavimas ir prijungimas, įskaitant medžiagas.	vnt	280
5.12.	3F elektros skaitiklio montavimas ir prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą.	vnt	10
5.13.	1 F elektros skaitiklio montavimas ir prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą.	vnt	10
5.14.	Oro kabelių linijas laikančių laikinų metalinių konstrukcijų montavimas, įskaitant medžiagas.	vnt	10
5.15.	Elektros kabelių linijos 3F AL 4x4-25 su dviguba PVC izoliacija, tiesimas ant pastatų/statinių konstrukcijų	m	150
5.16.	Elektros kabelių linijos 1F AL 3x2,5-16 su dviguba PVC izoliacija, tiesimas ant pastatų/statinių konstrukcijų	m	150

5.17	Vaizdo stebėjimo kamerų su saulės moduliu ant cinkuotų/metalinių apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą	vnt	10
5.18.	Vaizdo stebėjimo kamerų su saulės moduliu ant cinkuotų/metalinių apšvietimo atramų montavimas/demontavimas.	vnt.	30
5.19	Vaizdo stebėjimo kamerų montavimas/demontavimas ant/nuo pastatų/statinių konstrukcijų.	vnt.	30

6. Į 1 lentelėje nurodytą kiekvieno darbo įkainį turi būti įskaičiuota darbo jėgos, naudotų mechanizmų, medžiagų, darbo laiko kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Rangovui už atliktus darbus, kurie nebuvo užsakyti, nemokama.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

7. Rangovas remonto darbus atlieka visą sutartyje numatytą laikotarpį. Perkančiosios organizacijos užsakymas Rangovui gali būti pateiktas raštu, elektroniniu paštu ar kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.

8. Rangovas privalo turėti kontaktinį asmenį, kuris nuolatos būtų pasiekiamas nurodytu telefonu, Užsakovui pareikalavus atvykti ne vėliau kaip per 2 valandas, kad perkančioji organizacija galėtų pateikti skubų darbų užsakymą, atliktų darbų priėmimą, iškilusių klausimų sprendimą. Rangovas perkančiajai organizacijai po sutarties sudarymo privalo nurodyti telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kuriuo galima būtų pateikti užsakymus. Rangovo pareiga užtikrinti, kad Rangovo ryšių įrenginiai nuolat būtų įjungti ir tinkamai veiktų.

9. Užsakyme turi būti nurodomas darbų pavadinimas, darbų apimtys, vieta ar teritorija, kur turi būti atliekami darbai, gali būti nurodomas darbų atlikimo pabaigos terminas. Taip pat užsakyme gali būti nurodomas darbų atlikimo pradžios terminas. Rangovas, atlikdamas remonto darbus, turi griežtai laikytis užsakyme nurodytų sąlygų.

10. Užsakymas turi būti įvykdytas per jame nurodytą laiką. Apšvietimo tinklų ir įrenginių defektų, gedimų, pavojingos būklės ir avarinės būklės šalinimo terminai:

10.1 Per parą po defektų nustatymo (ar perkančiosios organizacijos pranešimo) šalinami šie gedimai:

10.1.1. valdymo aparatūros, automatinių jungiklių;

10.1.2. lempų keitimas šviestuvuose.

10.2. Per dvi paras po defektų nustatymo (ar perkančiosios organizacijos pranešimo) šalinami šie gedimai:

10.2.1. laidų nuo oro linijos iki šviestuvo ir laidų nuo kabelio gnybtų atramoje iki šviestuvo pakeitimas;

10.2.2. lempų lizdų ir lempų paleidimo reguliavimo aparatūros keitimas šviestuvuose;

10.2.3. šviestuvų keitimas.

10.3. Per tris paras po defektų nustatymo (ar perkančiosios organizacijos pranešimo) šalinami šie gedimai:

10.3.1. orinių ir kabelinių linijų remontas;

10.3.2. elektros paskirstymo ir valdymo spintos komplektuojamųjų detalių pakeitimas;

10.3.3. gnybtų, saugiklių, kabelių movų ir kitų dalių remontas;

10.3.4. atramų sustiprinimas;

10.3.5. deformuotų ir netinkamų atramų šalinimas;

10.4. Esant didelės apimties darbams – per Rangovo ir Perkančiosios organizacijos suderintą laiką.

10.5. Apšvietimo tinklų ir įrenginių pavojaingos būklės atvejais, po tokios būklės nustatymo ar gavus informaciją iš spec. tarnybų ar Perkančiajai organizacijai išsiuntus pranešimą į Rangovo nurodytą kontaktinį telefoną, Rangovas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 valandas, atvykti į objektą šalinti įrenginio pavojaingo sutrikimo ar gedimo.

10.6. Apšvietimo tinklų ir įrenginių avarijų ar avarinės būklės atvejais, išskyrus masinius gedimus dėl klimato sąlygų, po defektų nustatymo ar Perkančiajai organizacijai išsiuntus pranešimą į Rangovo kontaktinį telefoną arba el. paštą, Rangovas privalo per 3 valandas atvykti į objektą lokalizuoti ar pašalinti įrenginio avarijos priežastį ir padarinius.

Apšvietimo tinklų ir įrenginių pavojainga būkle laikoma tokia įrenginio būklė, kuri kelia fizinę grėsmę aplinkai ir (ar) trikdo transporto eismą. Apšvietimo tinklų ir įrenginių pavojaingos būklės atvejai gali būti šie ar į juos panašūs:

- a) apšvietimo atrama guli ant kelio važiuojamosios dalies;
- b) apšvietimo atrama pasvirusi virš važiuojamosios dalies taip, kad pravažiuojančios transporto priemonės gali ją kliudyti;
- c) apšvietimo atrama pasvirusi virš važiuojamosios dalies, ar pėsčiųjų/dviračių tako ir atramos pasvirimas gali didėti;
- d) pažeistas atramos elementas (pamatas, stiebas, gembė) ir sulinkusi ar lūžusi atrama gali nuvirsti ant važiuojamosios dalies ar pėsčiųjų/ dviračių tako;
- e) šviestuvai atramoje kabo ant elektros laidininkų;
- f) atramos elektros įvado dalis atvira ir jos įtampą turinčius elementus gali pasiekti pašaliniai asmenys;

g) pašaliniams asmenims pasiekiamos pažeistos atramos elektrinės dalys ar apšvietimo linijos kabelio galūnė yra atviros, jose yra ar bet kuriuo momentu gali būti įjungta įtampa.

Apšvietimo tinklų ir įrenginių avarija laikoma tokia įrenginio būklė (sutrikimas, gedimas), kuri trikdo įrenginio darbą, įrenginio aplinkoje sudaro nepalankias veiklos sąlygas, tačiau nekelia pavojaus aplinkai ir netrikdo transporto eismo.

V. PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI

11. Kokybiškam ir savalaikiam remonto darbų atlikimui Rangovas turi turėti pakankamą kiekį medžiagų ir atsarginių dalių, kad būtų užtikrinti techninės specifikacijos 10 p. nurodyti remonto darbų atlikimo terminai. Todėl pageidautina, kad Rangovas turėtų kai kuriuos apšvietimo įrenginius savo sandėlyje. Be to, įrengiant naują apšvietimą, demontuoti seni apšvietimo įrenginiai (atramos, šviestuvai ir kt.), kurie dar galėtų būti panaudojami, turės būti sandėliuojami pas Rangovą. Susidėvėję apšvietimo įrenginiai turi būti utilizuojami.

12. 1 lentelės 4.33 eilutėje „Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai“ - tai galėtų būti darbai, kurie neaprašyti 1 lentelėje. Kaip pavyzdys tai galėtų būti laikinos (papildomos) jėgos spintos, atskirų laikinų hermetinių rozečių (ir kabelių linijos) montavimas Savivaldybės teritorijoje konkretaus renginio ar įrenginio elektrifikavimui/užmaitinimui.

13. 1 lentelėje nurodytoms konkrečioms darbams atlikti, reikalinga įsivertinti visas susijusias išlaidas - elektromonterio darbas, mechanizmai, transporto išlaidos ir pan.

14. Reikalavimai keičiamiems/įrengiamiems šviesos diodų (LED) šviestuvams:

14.1. Šviestuvai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinius standartus. Šviestuvai turi turėti CE, ENEC sertifikata;

14.2. Šviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su integruotais 4 laikų pakopų šviesos srauto pritemdymo naktį valdikliais (iš anksto suprogramuotais, gali būti netaikoma mažiau kaip 25 W šviestuvams);

- 14.3. Keičiamas LED modulis;
 - 14.4. Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val;
 - 14.5. Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K $\pm$ 10 %;
 - 14.6. Šviestuvo efektyvumas, ne mažiau 130 lm/W;
 - 14.7. Apsauga nuo viršįtampių 10 kV;
 - 14.8. Hermetiškumas - ne žemesnės kaip IP 66 apsaugos klasės;
 - 14.9. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikoroazine danga;
 - 14.10. Gamyklinė garantija ne mažesnė kaip 5 metų;
 - 14.11. Šviestuvų valdymas. DALI sąsaja. Šviestuvai turi turėti NEMA 7 pin arba HAGA jungtį, šviestuvai turi veikti be NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio.
 - 15. Be apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų prie pirkimo objekto priskiriama:
 - 15.1. su apšvietimo įrenginiais tiesiogiai nesusijusių įvairių jėgos spintų (rozetinės, skirtos elektros įrenginiams prijungti), esančių Savivaldybės teritorijoje, remontas. Šios jėgos spintos naudojamos įvairių Savivaldybės renginių metu;
 - 15.2. įvairių nestacionarių vaizdo stebėjimo kamerų, skirtų laikinam stebėjimui, montavimas/demontavimas Savivaldybės teritorijoje;
 - 15.3. įvairių šviesos girliandų/konstrukcijų ir kitų elektros įrenginių sumontavimas, prijungimas, atjungimas, demontavimas.
 - 16. Paslaugos teikėjas po sutarties pasirašymo, esant poreikiui, turi gauti leidimą dirbti AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) eksploatuojamuose elektros įrenginiuose dėl Savivaldybei (perkančiai organizacijai) priklausančių gatvių apšvietimo įrenginių eksploatavimo (priežiūros/remonto), kurie sumontuoti ant ESO eksploatuojamų oro linijų atramų.
- Daugiau informacijos ESO internetiniame puslapyje:
<https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/darbu-vykdydas/4252#c2776>

Turto valdymo ir ūkio skyriaus
vedėja

Ingrida Černiauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PATIKSLINTA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-01 Nr. Vd-3441
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-01 13:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-01 14:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260928.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-01 nuorašą suformavo Ingrida Černiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-01)